













Nabiť!






Nižšie uvedené tabuľky vám dávajú predstavu o tom, ktorá kombinácia akumulátora a nabíjačky vyhovuje vášmu zariadeniu a typu práce. Aby bola vaša práca z dlhodobého hľadiska ešte príjemnejšia a prínosnejšia, zvoľte o úroveň vyššiu kapacitu alebo pridajte ďalší akumulátor.

DOBA PREVÁDZKY NA JEDNO NABITIE



POUŽITIE	NÁZOV VÝROBKU	AKUMULÁTOR						
		40-B70	40-B140	BLi30	40-B140X	40-B220X	40-B330X	40-B540X
REŤAZOVÉ PÍLY								
Prerezávanie v lese 	550i XP® / XP® G ¹¹	—	—	—	20 min	25 min	30 min	40 min
	542i XP®/XP® G ¹ T542i XP® 540i XP®/XP® G ¹ T540i XP®	—	—	—	20 min	30 min	45 min	1 h 15 min
Prerezávanie v korunách stromov 	542i XP®/XP® G ¹ T542i XP® 540i XP®/XP® G ¹ T540i XP®	—	—	—	45 min	1 h 15 min	2 h	3 h 15 min
	535i XP® T535i XP®	—	—	—	1 h	1 h 45 min	3 h	5 h
Prerezávanie 	435i	30 min	1 h	1 h 50 min	TBD	1 h 30 min	2 h 15 min	TBD
	242i	TBD	1 h	2 h	TBD	1 h 15 min	2 h 15 min	TBD
	230i	TBD	1 h	2 h	TBD	1 h 15 min	2 h 15 min	TBD
	215i	45 min	1 h 30 min	3 h	—	—	—	—
Pílenie kmeňov 	550i XP® / XP® G ¹¹	—	—	—	10 min	15 min	20 min	30 min
	542i XP®/XP® G ¹ 540i XP®/XP® G ¹ 535i XP®	—	—	—	15 min	20 min	30 min	50 min
	435i	15 min	30 min	45 min	TBD	40 min	1 h	TBD
	242i	TBD	30 min	45 min	TBD	35 min	1 h	TBD
	230i	TBD	30 min	40 min	TBD	35 min	1 h	TBD
Tesárske práce 	435i	1 h 15 min	2 h 30 min	4 h 30 min	2 h 30 min	3 h 30 min	5 h 30 min	TBD
	215i	45 min	1 h 30 min	3 h	—	—	—	—
POWER ASCENDER								
Stromolezenie	Husqvarna x Skylotec Power Ascender	—	—	—	—	230 m	420 m	—
VYVETVOVACIE PÍLY NA TYČI								
Prerezávanie 	530iPT5 530iP4	40 min	1 h 30 min	2 h 50 min	1 h 30 min	2 h 15 min	3 h 30 min	5 h 40 min
	120iTK4-P	45 min	1 h 35 min	2 h 55 min	TBD	2 h 15 min	3 h 30 min	TBD
	DP110 FLXi (nadstavec pro 110iL)	40 min	1 h 30 min	2 h 50 min	TBD	2 h 15 min	3 h 30 min	TBD
KROVINOREZY								
Kosenie hustého porastu (náročné podmienky) 	535iRXT 535iRX	—	15 min	35 min	20 min	30 min	45 min	1 h 15 min
	525iRXT	—	20 min	40 min	25 min	35 min	55 min	1 h 30 min
	520iRX	—	40 min	1 h 20 min	40 min	1 h	1 h 40 min	2 h 40 min
	325iR	15 min	30 min	55 min	TBD	45 min	55 min	TBD
Kosenie hustého porastu (náročné podmienky) 	535iRXT 535iRX	—	10 min	20 min	10 min	15 min	30 min	50 min
	525iRXT	—	15 min	30 min	15 min	20 min	40 min	1 h
	520iRX	—	30 min	1 h	30 min	45 min	1 h 15 min	2 h
	325iR	10 min	20 min	40 min	TBD	30 min	1 h	TBD
VYŽÍNAČE								
Kosenie hustého porastu (náročné podmienky) 	520iLX	30 min	1 h	1 h 50 min	30 min	45 min	1 h 15 min	2 h
	220iR	15 min	30 min	50 min	TBD	45 min	1 h 15 min	TBD
Vyžínanie trávnych povrchov (ľahké podmienky) 	520iLX	30 min	1 h	1 h 50 min	1 h	1 h 30 min	2 h 15 min	3 h 40 min
	220iR	30 min	50 min	1 h 25 min	TBD	1 h 15 min	2 h	TBD
	215iL	30 min	1 h	1 h 50 min	TBD	1 h 30 min	2 h 30 min	TBD
	110iL FLXi	30 min	1 h	1 h 50 min	TBD	1 h 30 min	2 h 30 min	TBD
PLOTOSTRIHY								
Strihanie krikov a neupraveného porastu (náročné podmienky) 	522iHDR60	25 min	45 min	1 h 25 min	45 min	1 h 10 min	1 h 50 min	2 h 30 min
	522iHD60 522iHD75	30 min	55 min	1 h 40 min	55 min	1 h 20 min	2 h 5 min	3 h 25 min
	525iHE3 525iHE4	20 min	35 min	1 h 5 min	35 min	50 min	1 h 20 min	2 h 10 min
	520iHT4 520iHE3	25 min	50 min	1 h 20 min	45 min	1 h 10 min	1 h 45 min	2 h 50 min
Strihanie upravovaných živých plotov (ľahké podmienky) 	522iHDR60 522iHD60 522iHD75	50 min	1 h 30 min	2 h 55 min	1 h 30 min	2 h 15 min	3 h 35 min	5 h 50 min
	525iHE3 525iHE4	30 min	55 min	1 h 40 min	55 min	1 h 20 min	2 h 5 min	3 h 25 min
	520iHT4 520iHE3	50 min	1 h 30 min	3 h	1 h 30 min	2 h 20 min	3 h 45 min	6 h 25 min
	322iHD60	45 min	1 h 30 min	2 h	1 h 45 min	2 h	3 h	TBD
	215iHD45	45 min	1 h 30 min	2 h	1 h 45 min	2 h	3 h	TBD
	120iTK4-H	1 h	2 h	4 h	1 h 45 min	2 h	4 h 30 min	TBD
	DH110 FLXi (nadstavec pro 110iL)	50 min	1 h 30 min	3 h	1 h 45 min	2 h	3 h 45 min	TBD

 Odporúčany akumulátor — Neodporúčané TBD = Hodnoty neboli v čase tlače k dispozícii. ¹ Plnú kapacitu poskytnú iba akumulátory 40-B220X alebo 40-B330X. ¹¹ Plnú kapacitu poskytnie iba akumulátor 40-B540X.

⁴ Vyžaduje držiak a adaptér pre použitie s akumulátormi s upnutím na chrbát. Prevádzkové doby sú časovo závislé a zodpovedajú pracovnej dobe savE: skutočná práca, základná údržba a pohyb / stúpanie potrebné pre generické operácie. Uvedené údaje sú iba orientačné a pri jednotlivom použití sa môžu líšiť.

POUŽITIE	NÁZOV VÝROBKU	AKUMULÁTOR						
		40-B70	40-B140	BLi30	40-B140X	40-B220X	40-B330X	40-B540X
FÚKAČE								
Náročné podmienky 	530iB	5 min	15 min	30 min	10 min	15 min	35 min	55 min
	335iB	—	20 min	40 min	25 min	35 min	45 min	TBD
	230iB	—	20 min	40 min	25 min	35 min	45 min	TBD
	122iB	15 min	30 min	50 min	35 min	45 min	55 min	TBD
Lahké podmienky 	530iB	15 min	30 min	50 min	30 min	40 min	1 h	1 h 40 min
	335iB	—	25 min	45 min	30 min	35 min	40 min	TBD
	230iB	—	30 min	50 min	30 min	1 h	1 h 20 min	TBD
	122iB	20 min	35 min	1 h 10 min	1 h	1 h 20 min	1 h 45 min	TBD
	DB110 FLXi (nadstavec pro 110iL)	20 min	35 min	1 h 10 min	1 h	1 h 20 min	1 h 45 min	TBD
Fúkание a vysávanie	120iBV	15 min/ 13 min	30 min/ 25 min	1 h/ 50 min	40 min/ 35 min	50 min/ 45 min	1 h 20 min/ 1 h 10 min	TBD
KOSAČKY NA TRÁVU								
Kosenie 	LC 551iV4	—	10 min	—	—	20 min	30 min	—
	LC 353iVX	—	15 min	30 min	15 min	25 min	35 min	—
	LC 347iVX	—	15 min	30 min	15 min	25 min	35 min	—
	LC 251iS	—	15 min	30 min	15 min	25 min	35 min	—
	LC 247i	—	20 min	40 min	20 min	30 min	45 min	—
	LC 142iS	—	30 min	1 h	30 min	45 min	1 h 10 min	—
	LC 142i	—	35 min	1 h 5 min	35 min	50 min	1 h 15 min	—
	LC 137i	30 min	1 h	1 h 55 min	1 h	1 h 30 min	2 h 15 min	—
SNEHOVÉ FRÉZY								
Odpratávanie snehu (lahké podmienky) 	ST 253i	—	10 min	25 min	10 min	15 min	30 min	—
DRVIČ								
Spracovanie krovin 	GS 340is	—	30 min	1 h	30 min	45 min	1 h 5 min	—
ODMACHOVAČE								
Odmachovanie	S 138i	—	25 min	50 min	25 min	35 min	55 min	—
PRACOVNÉ SVETLO								
Nastavenie 1 – 1 000 lm	WL 8i	—	—	—	20 h 50 min	26 h	48 h	—
Nastavenie 2 – 4 000 lm	WL 8i	—	—	—	5 h 40 min	7 h	13 h	—
Nastavenie 3 – 8 000 lm	WL 8i	—	—	—	2 h 50 min	3 h 30 min	6 h 30 min	—

ČAS NABÍJANIA RÔZNYCH AKUMULÁTOROV RÔZNYMI NABÍJAČKAMI

AKUMULÁTOR	POČET DOBIJACÍCH CYKLOV AŽ	40-C750X		40-C500X / 40-C1000X4*		40-C1000X4**		40-C250		40-C80		40-USB150X	
		ÚROVEŇ NABITIA	ÚROVEŇ NABITIA	ÚROVEŇ NABITIA	ÚROVEŇ NABITIA	ÚROVEŇ NABITIA	ÚROVEŇ NABITIA	ÚROVEŇ NABITIA	ÚROVEŇ NABITIA	ÚROVEŇ NABITIA	ÚROVEŇ NABITIA		
													
40-B70	600	25 min	40 min	25 min	40 min	25 min	40 min	25 min	40 min	1 h 10 min	1 h 20 min	50 min	1 h 5 min
40-B140	600	25 min	40 min	25 min	40 min	30 min	45 min	30 min	45 min	2 h 30 min	2 h 40 min	1 h 25 min	1 h 50 min
BLi30	600	30 min	50 min	30 min	50 min	1 h	1 h 20 min	1 h	1 h 20 min	4 h 20 min	4 h 30 min	2 h 45 min	3 h 25 min
40-B140X	1500	30 min	1 h	30 min	1 h	30 min	55 min	30 min	55 min	2 h 15 min	2 h 30 min	1 h 25 min	1 h 50 min
40-B220X	1500	20 min	45 min	20 min	45 min	50 min	1 h 5 min	50 min	1 h 5 min	3 h 20 min	3 h 30 min	2 h 5 min	2 h 40 min
40-B330X	1500	20 min	40 min	35 min	50 min	1 h 20 min	1 h 30 min	1 h 20 min	1 h 30 min	5 h 10 min	5 h 15 min	3 h 10 min	4 h
40-B540X	1500	40 min	1 h	55 min	1 h 30 min	1 h 50 min	2 h 20 min	1 h 50 min	2 h 20 min	7 h 50 min	9 h 50 min	5 h 5 min	6 h 20 min





Požadovaná teplota pre nabíjanie: min. 5 °C max. 40 °C. * Pokiaľ sa nabíjajú maximálne dva akumulátory súčasne ** Pokiaľ sa nabíjajú maximálne štyri akumulátory súčasne

Husqvarna Aspire™ 18V akumulátorový systém

DOBA PREVÁDZKY NA JEDNO NABITIE

POUŽITIE	NÁZOV VÝROBKU	AKUMULÁTOR			
		P4A 18-B45	P4A 18-B72	P4A 18-B72 Power Plus	P4A 18-B108
REŤAZOVÁ PÍLA					
Prerezávanie / tesárske práce	 Aspire™ C15X-P4A	20 min / 62 ťezů	40 min / 100 ťezů	40 min / 100 ťezů	60 min / 150 ťezů
PÍLKA / VYVETVOVACIA PÍLA					
Prerezávanie	 Aspire™ P8X-P4A Aspire™ P8X-P4A + Aspire™ tyč-P4A	25 min	50 min	50 min	1 h 10 min
	 Aspire™ P5-P4A Aspire™ P5-P4A + Aspire™ tyč-P4A	30 min	1 h	1 h	1 h 20 min
ZAHRADNICKÉ NŮŽKY					
Prerezávanie	 Aspire™ PS30X-P4A Aspire™ PS30X-P4A + Aspire™ tyč-P4A	2 h 5 min	3 h 20 min	3 h 20 min	5 h
VYŽÍNAČ					
Vyžínanie trávnatých povrchov (lahké podmienky)	 Aspire™ T28-P4A	25 min	50 min	50 min	1 h 15 min
PLOTOSTRIH					
Strihanie upravovaných živých plotov (lahké podmienky)	 Aspire™ H50-P4A	40 min	1 h 20 min	1 h 20 min	2 h
FÚKAČ					
Lahké podmienky	 Aspire™ B8X-P4A	15 min	30 min	30 min	45 min
FÚKAČ / VYSÁVAČ					
Fúkание / Vysávanie	 Aspire™ BVX-P4A	12 min / 11 min	20 min / 18 min	20 min / 18 min	30 min / 27 min
KOSAČKA NA TRÁVU					
Kosenie	 Aspire™ LC34-P4A	10 min	25 min	25 min	40 min
ZASTRIHÁVAČ					
Tvarovanie / zastrihovanie	 Aspire™ S20-P4A Aspire™ S20-P4A + Aspire™ pole-P4A	1 h 30 min	3 h	3 h	4 h 30 min

ČAS NABÍJANIA RÔZNYCH AKUMULÁTOROV RÔZNYMI NABÍJAČKAMI

AKUMULÁTOR	P4A 18-C100		P4A 18-C170	
	ÚROVEŇ NABITIA		ÚROVEŇ NABITIA	
				
P4A 18-B45	—	43 min	25 min	36 min
P4A 18-B72	—	59 min	27 min	35 min
P4A 18-B72 Power Plus	—	1 h 5 min	35 min	51 min
P4A 18-B108	—	1 h 27 min	45 min	1 h 2 min